

LED-Cindy

TYÖPISTEVALAISINRUNKO VAIHDETTAVALLA VALONLÄHTEELLÄ



valtavallo



Monipuolinen työpistevalaisinrunko vaihdettavalla valonlähteellä



Käyttöolosuhteet

LED-Cindyn tyypillisiä käyttökohteita ovat toimistojen ja keittiöiden työpisteet, joissa tarvitaan siroa valaisinta. Roiskevesisuojatun (IP-44) LED-Cindyn tyypillinen asennuskohde on esimerkiksi keittiön välitila, jonne valaisin voidaan tarvittaessa asentaa myös kulma-asennuksena.



Asennus ja huolto

LED-Cindy voidaan asentaa katto- tai seinäpintaan. Asennettavissa myös kulma-asennuksena (45°). Valaisimessa käytettävä vaihdettava valonlähde, LED-valoputki, voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti ilman sähkötyötä. Itse valaisinrunko ei normaalin puhdistuksen lisäksi vaadi muuta huoltoa kuin valoputken vaihdon.



Käyttöikä

LED-Cindy voidaan varustaa erittäin pitkäikäisellä Valtavallo LED-valoputkella. Jatkossa valaistuksen uusiminen voidaan tehdä helposti ja nopeasti vain vaihtamalla valonlähteen.

LED-Cindy

TYÖPISTEVALAISINRUNKO



valtavallo

Tekniset tiedot

Malli	LED-Cindy-109		LED-Cindy-118		LED-Cindy-122	
Mitat, mm (p x l x k)	635 x 80 x 75		1245 x 80 x 75		1545 x 80 x 75	
Mitat pistorasialla, mm	1-osainen 707x80x75	2-osainen 760x80x75	1-osainen 1317x80x75	2-osainen 1370x80x75	1-osainen 1617x80x75	2-osainen 1670x80x75
Liitäntä	T8 / G13					
Sähköverkko	230 V AC, 50/60 Hz					
Suojausluokka	IP-44 (kuvun kanssa)					
Kotelon materiaali	Valkoiseksi maalattu sinkitty teräslevy tai alumiini, päädyt ABS-muovia opaaliakryylimuovikupu					
Takuu	Valaisinrunko 3 vuotta, vaihdettava valonlähde 5-7 vuotta mallista riippuen					
KytKentä	Saatavana myös valmiiksi läpijohtotettuna. Läpimenevä 3 x 2,5 mm ² , läpivientiaukot valaisimen keskellä (2 kpl)					
Asennus	Kattopinta, seinäpinta. Kulma-asennus mahdollinen Kaapelia voidaan kuljettaa valaisimen sisällä. Kuivauskaapin alle asennettaessa käytettävä peitelistä.					
Lisävarusteet	Pistorasia: 1-osainen pistorasia IP44 ja kaksiosainen pistorasia IP21. Lisävarusteena myös oma katkaisin ja liiketunnistin. Jos valaisimessa on sekä oma katkaisin että pistorasia, katkaisin on pistorasian yhteydessä. Peitelistä (MPTL 3010)					
Lisätiedot	Soveltuu käytettäväksi vain LED-valoputkilla, ei voida käyttää perinteisten loisteputkien kanssa. Valtavallo LED-valoputket tilataan erikseen.					

Suoritusarvot suositellulla vaihdettavalla valonlähteellä*

Malli / E3 LED-valoputki	VV10E060E3-840	VV25E150E3-840
Putken pituus (cm)	60	150
Optiikka	Semiopaali	Semiopaali
Teho (W)	1 x 10	1 x 25
Väriämpötila (K)	4000	4000
Valovirta (lm)	800	2040

*Tarkemmat ominaisuudet löytyvät LED-valoputkimallin tuotekortista.

Valaisimen valonjako/E3 1 x 10 W

